
Набор с электрической отверткой Xiaomi HOTO 25 в 1

Руководство пользователя



1. Тип товара: электроотвертка с набором бит

2. Характеристики

- Перечень бит:
 - крестовые: PH000, PH00, PH0, PH1, PH2
 - шлицевые: SL1.5, SL2.0
 - шестигранные: H0.7, H0.9, H1.5, H2.0
 - пятилучевые: P2, P5
 - шестилучевые (Torx): T2, T3, T4
 - шестилучевые с защитой: T5H, T6H, T8H, T9H, T10H
 - W-образные: W1.5
 - Y-образные: Y0.6
 - Трехлопастные: TW1
 - Треугольные: 2.3
- Типоразмер бит: 4 x 28 мм
- Материал бит: легированная сталь S2
- Материал корпуса отвертки: алюминий
- Материал футляра: ударопрочный пластик
- Максимальная скорость вращения: 170 об./мин.
- Емкость аккумулятора: 350 мАч
- Разъем для зарядки: USB Type-C
- Размеры: ~160 x 15 x 15 мм
- Вес: 63 г
- Размеры в упаковке: ~250 x 100 x 40 мм
- Вес в упаковке: ~350 г
- Страна-производитель: КНР

3. Рекомендации по использованию отвертки

Xiaomi HOTO предназначена для ремонта компактных электронных и механических устройств, а также мелкой бытовой техники. Не используйте отвертку для работ, требующих значительных усилий или сопровождающихся ударными нагрузками.

Используйте клавишу на корпусе устройства для вращения биты в разных направлениях. Для того чтобы затянуть или вывернуть винт с усилием, превышающим возможности мотора, отпустите клавишу управления.

Внимание! Для всех работ, требующих значительных усилий, рекомендуется использовать ручной режим. Не используйте отвертку при чрезмерных нагрузках – это значительно продлит срок ее службы.

Для зарядки аккумулятора воспользуйтесь кабелем USB Type-C и разъемом на задней стороне отвертки. Над разъемом присутствует индикатор, благодаря которому можно понять, заряжается ли устройство.

Важно: не подносите к магнитному кейсу и держателю отвертки банковские карты – это может привести к их размагничиванию.

4. Комплектация

- Электрическая отвертка Xiaomi HOTO
- Футляр с 25 битами
- Зарядный кабель
- Документация